



BZ-SHMS
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Датчик движения позволяет обнаруживать перемещения объектов в зоне ответственности. В случае срабатывания датчика, происходит оповещение удалённого электронного устройства. Для крепления датчика используется липкая лента 3М которая идет в комплекте с устройством.

ОСОБЕННОСТИ

Беспроводной протокол: Zigbee 1.2
Низкое потребление энергии (работа до 18 месяцев на одной батарее)
Мониторинг состояния в реальном времени
Срабатывание тревоги при попытке демонтажа датчика
Легкая замена источника питания
Уведомление о низком заряде батареи
Легкая процедура установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 3V DC
Тип батареи: CR123A/CR17335
Чувствительность срабатывания: дальность 10м, угол 90 гр.
Дальность беспроводного подключения:
Размеры: 65*65*28 мм
Рабочая температура: 0~+55С
Допустимая влажность: до 95%